

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/radioodtworzacz-samochodowy-bpa1123-bt-p-59653.html>

RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY BPA1123 BT



Cena	293,82 zł
Numer katalogowy	BP-BPA1123BT
Kod producenta	BPA1123 BT
Kod EAN	4260499853136

Opis produktu

SPECYFIKACJA:

Radio
RDS Tuner
FM, AM Tuner
Funkcja komunikatów drogowych (FM)

Odtwarzacz multimedialny
USB (przód)
Odtwarzanie MP3, WMA

Bluetooth
Połączenia telefoniczne za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego mikrofonu
Przesyłanie strumieniowe dźwięku z wyświetlaniem utworów

Dźwięk
Ustawienia dźwięku
Głośność
4-kanalowe wyjście przedwzmacniacza + wyjście Sub-Out
4 x 50 W

Ogólne
Wielokolorowy (7 kolorów)
Pamięć trwała
Krótka głębokość montażu
Drugi port USB do ładowania urządzeń mobilnych o max. 2A

RADIO ANALOGOWE / CYFROWE
Typ tunera: Tuner RDS
Tuner światowy (przełączany): UE, USA
Pasma częstotliwości: FM, AM
Pasma częstotliwości FM: 87,5-108 MHz
Pasma częstotliwości MW: 531-1602/530-1710 kHz

Pamięć stacji: 18x FM, 12x AM
Poziomy pamięci stacji z możliwością dezaktywacji: Nie

Wyświetlanie stacji (PS): Tak
Radiotekst/Radiotekst Plus (RT/RT+): Nie/Nie
Funkcja częstotliwości alternatywnej (AF): Tak
Radio drogowe (TA) FM: Tak
Czas RDS (CT) FM: Tak

Ulepszone inne. Sieć (EON): Nie
Funkcja regionalna (REG): Tak
PTY - Info/Seek FM: Tak

Travelstore/liczba zaprogramowanych stacji Travelstore (FM): tak/18-
pasmowe skanowanie + zaprogramowane stacje FM: nie/nie

Czułość (FM): Dwa poziomy (lo / dx)
Tłumienie szumów (FM): Tak
Hi-Cut (FM): Tak (automatycznie)

Pasmo przenoszenia FM (Hz) -3dB: 30 - 15.000 Hz +/- 3 dB

ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY

AUX z przodu: tak (gniazdo 3,5 mm)
Wykrywanie AUX/automatyczna aktywacja źródła: nie/nie
USB z przodu: tak (1x typ A „MUSIC” maks. 0,7 A, 1x typ A „DC 5V” maks. 2 A*)
USB z tyłu: Nie
Czytnik kart pamięci: Nie
Ukryte wejścia z przodu: Tak (USB)
Zgodny system plików (USB, karty pamięci): FAT16, FAT32, exFAT
Maksymalny rozmiar pamięci (USB, karty pamięci): > 64 GB
Maksymalna liczba plików/folderów (USB, karty pamięci): > 9,999

Formaty odtwarzania: MP3, WMA
Opcje wyświetlania: ID3V2

Przeglądanie folderów i plików: Nie

Sterowanie iPodem, iPhone: Nie

Zmień ścieżkę/folder/FF, REW/CUE, REWIEW: Tak/Tak/Tak/Nie Losowe
odtworzenie folderu/mediów: Tak/Tak
Powtarzanie ścieżki/folderu/wszystkich: Tak/Tak/Tak
Skanowanie: Tak (5 sekund)

BLUETOOTH*

Rozmowa telefoniczna: Tak
Mikrofon wewnętrzny: Tak
Łączność zew. mikrofon: Tak
Odbieranie/odrzucając połączeń: Tak/Tak
Dostęp do książki telefonicznej: Nie

Przesyłanie strumieniowe audio: tak
Przesyłanie strumieniowe audio Wyświetlanie utworów ID3: tak (tytuł, wykonawca)

Dostęp do asystenta głosowego (np. Siri, Google, Alexa): Nie

Miks dźwięku nawigacji w telefonie komórkowym: Nie

Automatyczne wybudzenie podczas rozmowy telefonicznej: Nie
Szybkie parowanie bez kodu PIN: Tak
Automatyczne ponowne połączenie: Tak

Wersja Bluetooth: 5.0
Liczba sparowanych urządzeń: 1
Liczba urządzeń podłączonych jednocześnie: 1
Obsługiwane profile: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Kodeki audio: SBC

*Dostępność/obsługa funkcji zależy od używanego telefonu/aplikacji/akcesorium!

DŹWIĘK

Korektor Liczba pasm/konstrukcja/filtr Q: Nie/Nie/Nie
Regulacja tonów niskich/wysokich: Tak/tak (+/- 7 kroków)
Regulacja tonów niskich/wysokich zależnie od źródła: Nie
Balans/fader: Tak/tak (+/- 7 kroków)
HPF/ LPF: Nie/Nie
Głośność: Tak
Wstępne ustawienia dźwięku: Rock, Pop, Muzyka klasyczna, Jazz, Flat

Wyjścia głośnikowe (kanały): 4
Wyjścia przedwzmacniacza (kanały, napięcie): 4 (RCA, 1 V)

Maks. Moc: 4 x 50 W
Moc sinusoidalna przy 14,4 V: 4 x 24 W (zgodnie z DIN 45324)

Sub-Out: 2 (RCA)

OGÓLNY

Wyświetlacz: LCD, negatywowy, antyrefleksyjny, szerokokątny, alfanumeryczny/symbole
Kolorowy wyświetlacz/klawisze podświetlenia: wielokolorowy (automatyczny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyjan, fioletowy, biały)
Tryb dzień/noc: brak
Jasność: stały
czas wyświetlacz: Tak
Języki HMI: Angielski
Niski prąd w trybie czuwania: Tak (
Wejścia antenowe: FM DIN/ISO, DAB SMB (z zasilaniem phantom 12 V)
Wyciszenie telefonu: Nie
Zew. złącze mikrofonu zestawu głośnomówiącego: Tak
Pilot zdalnego sterowania: Nie
Pilot na kierownicy (SWC): Nie

Zmienny czas skanowania: Nie
Dźwięk potwierdzenia: Tak (można wyłączyć)
Typ panelu sterowania: Panel stały
Kolorowy panel/pierścień dekoracyjny: Czarny mat

Aktualizacja oprogramowania: przez USB
Pamięć stała: Tak (ustawienia i ustawienia wstępne)
Tryb demonstracyjny: Nie
Waga: ok. 0,44 kg
Wymiary: 50 mm x 178 mm x 102 mm (wys. x szer. x gł., ??tylko obudowa), 58 mm x 187 mm x 113 mm (wys. x szer. x gł., ??z przodem z kluczami)

Napięcie robocze/ Pobór mocy: 10,5 – 14,4 V/ podczas pracy:

ZAKRES DOSTAWY

Instrukcja obsługi: Tak (DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, HU, PL, CS, FI, EL, TR, RO, BG, SL, SK)
Antena DAB: Akcesoria opcjonalne (np. 2 006 021 000 000)
Pilot na podczerwień: Nie
Zewnętrzny mikrofon głośnomówiący: Tak
Ramka montażowa/narzędzie odblokowujące: Tak/Tak
Złącza (ISO A, B): Tak
Adapter anteny (DIN/ISO): Tak

**